

圓剛實物攝影機 AVerVision530

平台式實物攝影機

全新設計帶給您不凡的體驗

- 簡潔的設計並搭配光箱
- 自動對焦與 96 倍放大功能
- 加大尺寸光箱 (300mm x 300mm)
- 可垂直移動鏡頭與 90° 旋轉
- 影像擷取與幻燈片秀功能
- 全功能遙控器搭配雷射提示功能

產品規格及特色

影像

影像感測器	1/3 吋 79 萬畫素 CCD 影像感測器
放大倍率	總倍率：96X (12X 光學放大 + 8X 數位放大)
顯示速率	最高可達 20 fps
對焦功能	自動/ 手動
文件照射範圍	400mm x 300mm
圖像反轉	0°/ 180°
圖像旋轉	鏡頭 0°/ 90°/ 180°
圖像擷取	內建記憶體 (可儲存高達 80 張)/ SD/CF 記憶卡 (不含卡片)
圖像效果	彩色/ 黑白/ 負片/ 鏡射/ 凍結
圖像模式	文字/ 圖表
白平衡	自動/ 手動
曝光	自動/ 手動
夜視功能	自動/ 手動
防閃爍畫面處理	2 階段

輸出/入及光源

影像輸入	15-Pins D-sub, Active pass through
VGA 輸出埠	XGA (1024 x 768)
S-Video, Composite Video 輸出埠	NTSC 或 PAL 系統
DVI-I 輸出埠	提供
RS-232 連接埠	提供
USB 連接埠	USB1.1
Memory Card 插槽	支援 SD/CF 卡
電源供應	12V 電源供應器
電源	AC/DC 100-240V ~ 4A, 50-60 Hz
光源	CCFL 光源
保固期限	3 年
合格檢驗	通過 FCC, CE 檢驗

AVerVision 軟體適用環境

Windows®	2000/XP
Macintosh®	OS 10.3(Panther) OS 10.4(Tiger)

尺寸

尺寸	操作尺寸: 480mm x 430mm x 680mm 折疊尺寸: 480mm x 430mm x 130mm
淨重	8.5 公斤, (約 19.5 磅)



可垂直移動鏡頭與°旋轉



SD/CF 記憶卡插槽



加大尺寸光箱



AVerVision 軟體系統需求

最低系統需求

For PC

- Pentium® / AMD® 級處理器
- Windows 2000 Professional with Service Pack 4, Windows XP Professional Service Pack 2 或 Home,
- 128 MB of RAM (建議 256 MB)
- 256 MB of RAM

MAC

- PowerPC G4 1.25 GHz
- Mac OS 10.3 (Panther), 或 10.4 (Tiger)
- 256 MB of RAM

包裝內容

標準配備

- AVerVision530 Unit
- 變壓器電源器
- S-Video 線
- VGA 線
- USB 線
- RCA 線
- 遙控器 (附電池)
- 軟體光碟
- 防炫光片
- 使用手冊
- 防塵套
- 保固卡

選配件

- 顯微鏡套筒



防塵套

顯微鏡套筒



背板



International: (Tel) 886-2-2226-3630 (Fax) 886-2-2226-8751

USA: (Tel) 1-408-263-3828 (Fax) 1-408-263-8132

U.K.: (Tel) 44-870-224-7116 (Fax) 44-44-870-224-7124

Germany: (Tel) 49 (6074) 40740-0 (Fax) 49 (6074)40740-37

France: (Tel) 01 60 05 75 16 (Fax) 01 60 05 78 42

Spain: (Tel) 34-91-804- 6035 (Fax) 34-91-803-7629

Thailand: (Tel) 66-2-9429262 (Fax) 66-2-9429266

China: (Tel) 86-21-6230-9225 (Fax) 86-21-6230-6629

Taiwan: (Tel) 886-2-2226-3630 (Fax) 886-2-2226-8751

網址: <http://www.avermedia.com>

(C) 2007 圓剛科技股份有限公司, 版權所有。AVerMedia 是圓剛科技股份有限公司的註冊商標。其他各商標各分屬於其他家公司所有。

所有內容說明僅供參考, 不受法律規範。